

## HTC DIAM 110 CONFIGURACIÓN WAP GPRS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Sigue los pasos descritos únicamente si tienes problemas para navegar en el portal WAP de Ideas Telcel.



**A)** Si tu línea es de Plan de Renta deberás contar con la configuración **Ideas Telcel** como la predefinida, verifica esto de la siguiente forma:

1. Presione **INICIO** en la esquina superior izquierda de la pantalla del Teléfono.
2. Usando el lápiz, seleccione **Configuración**.
3. Después de presionar **Configuración**, en la parte inferior de la pantalla presionaremos con el lápiz la pestaña de **Conexiones**.
4. Dirigirse a la esquina superior derecha y seleccionar nuevamente **Conexiones** presionándolo con el lápiz óptico.
5. Dentro de la pantalla de **Conexiones** nos dirigiremos en la parte inferior derecha a la pestaña de **Avanzado** y la seleccionamos con el lápiz óptico.
6. Escoger con el lápiz óptico el botón de **SELEC. REDES**.
7. En la opción "**Programas para la Conexión Automática de Internet**" debemos marcar la opción de "**Ideas Telcel**".

**B)** Si no se soluciona el problema, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Internet** con las siguientes instrucciones:

1. Presione **INICIO** en la esquina superior izquierda de la pantalla del Teléfono.
2. Usando el lápiz óptico, seleccione **CONFIGURACION**.
3. En la parte inferior de la pantalla presiona con el lápiz la pestaña de **Conexiones**.
4. Dirígete a la esquina superior derecha y presiona nuevamente **Conexiones** con el lápiz óptico.
5. Dentro de la pantalla de **Conexiones**, nos dirigiremos en la parte inferior derecha a la pestaña de **Avanzado** y seleccionamos esa opción.
6. Escoger con el lápiz el botón de **SELEC. REDES**.
7. En la opción "**Programas para Conexión Automática de Internet**" debemos marcar la opción de "**Ideas Telcel**", ahí presionaremos el botón de **Editar**.
8. Después de realizar esto, presionamos nuevamente **Editar**.
9. En el campo de **Escriba un nombre para la conexión**, escriba **Ideas Telcel**.
10. Debe de estar seleccionado el campo **Seleccione un Modem**.
11. También debe estar desactivada y sin poderse editar la opción de: **Línea de teléfono móvil (GPRS, 3G)**.
12. En el campo de "**Nombre de Punto de Acceso**" escribiremos **wap.itelcel.com**
13. Presione **Siguiente**.
14. En el campo de **Usuario**, escribir **iesgprs**.
15. En el campo de **Contraseña** escribiremos **iesgprs2002**.
16. Presione **SIGUIENTE** y luego con el lápiz escogemos la opción de **Configuración Proxy**.
17. Poner "check" en la opción: **Esta Red Conecta a Internet**.
18. También poner "check" en la opción **Esta Red utiliza un servidor Proxy para conectarse a Internet**.
19. En el campo de **Servidor** escribiremos **148.233.151.240**
20. Presionar **OK** hasta regresar a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tú **HTC DIAM 110** para poder ingresar al Portal WAP de Ideas Telcel.